

電源装置1台に対し接続可能な照明器具灯数

基本品番	適合 電源装置	1灯接続		2灯接続		3灯接続		4灯接続	
		入力電流	消費電力	入力電流	消費電力	入力電流	消費電力	入力電流	消費電力
SKL2604/2605	SZA8806	90mA	3.9W	145mA	6.0W	205mA	9.8W	×	×
SDL8051A	SZA8807	130mA	5.5W	210mA	10.1W	310mA	14.7W	×	×
SDL80001	SZA8807	100mA	4.3W	170mA	7.8W	240mA	11.1W	310mA	14.7W
SDL80003	SZA8806	70mA	3.0W	120mA	5.1W	160mA	7.3W	240mA	9.6W
SDL80005	SZA8809	130mA	5.5W	220mA	10.4W	330mA	15.0W	×	×
SDL8071A	SZA8807	130mA	5.5W	210mA	10.1W	310mA	14.7W	×	×
SDL8061E	SZA8807	130mA	5.5W	210mA	10.1W	310mA	14.7W	×	×